EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL
CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:
1 x Récepteur: S1PX-DC09-ANT2 / S1PX-DC12-ANT2 / S1PX-DC24-ANT2
1 x Émetteurs (Télécommande): CB-2V
1 x Manuel d'utilisateur

Description:
Ce kit émetteur récepteur sans fil vous permet d'uitiliser un appareil électrique pour commander à distance un autre appareil électrique.
Commande sans fil, facile à installer.
Sortie directe d'alimentation; contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils.
Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.
Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.
Les indications auditive / visuelle
Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.
Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.
Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.
Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.
Fréquence d'émission: 315MHz / 433MHz
Distance de travail de l'émetteur et du récepteur avec antenne extension extérieure: 2000m/6000ft (théoriquement)

Récepteur:
Modèle: S1PX-DC09-ANT2 / S1PX-DC12-ANT2 / S1PX-DC24-ANT2
Canal: 1 canal
Type de codage: code fixé / code d'apprentassage
Programme de codage: par apprenant
Tension d'alimentation: CC9V±1V (S1PX-DC09-ANT2), CC12V±1V (S1PX-DC12-ANT2), CC24V±1V (S1PX-DC24-ANT2)
Sortie: CC12V (S1PX-DC12-ANT2), CC9V (S1PX-DC09-ANT2), CC24V (S1PX-DC24-ANT2)
Dimensions de PCB: 74mm x 52mm x 24mm
Dimensions de la boîte: 79mm x 58mm x 35mm
Courant maximal de travail: 30A
Puissance maximale: 270W/9VCC ou 360W/12VCC ou 720W/24VCC

Antenne Magnétique Extérieure:
Gamme de fréquence: 300~450MHz
Résisdance: 50Ω
Longueur de l'antenne: 15cm
Longueur de câble: 150cm
Poids: 35g
Anti-ingérence, étanche, fil blindé à l'intérieur
Avec le socle magnétique pour faciler à installer

Émetteur:
Modèle: CB-2V
Canal: 2 canaux
Portée maxi en champ libre: 1000m/3000ft (théoriquement)
Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure
Dimensions: 135mm x 42mm x 25mm
Alimentation: 1 x 6F22-9V pile (Incluse, temps de fonctionnement utile pour une semaine, si vous voulez plus de temps de travail, s'il vous plaît utiliser un adaptateur 9V.)
Mode de déclenchement: sortie la puissance CC 5~28V

Utilisation:
Connecter la ligne rouge de l'émetteur sur "+" de l'appareil original, connecter la ligne noir de l'émetteur sur "-" de l'appareil original.
Connecter l' appareil électrique commandé sur la sortie d'alimentation du récepteur. Nous offrons 3 voltages du récepteur: 9V, 12V et 24V. Vous pouvez choisir le voltage que vous avaz besoin pour connecter sur l'appareil électrique commandé.

Lorsque l'appareil original sort la puissance CC 5~28V, l'émetteur se déclenche et envoie un signal radio ''ON'' au récepteur. Après que le récepteur le reçoit, les bornes de sortie sortent la puissance CC (9V, 12V ou 24V), l'appareil électrique commandé commence à travailler.
Lorsque l'appareil original s'arrête de sortir la puissance, l'émetteur se déclenche et envoie un signal radio ''OFF'' au récepteur. Après que le récepteur reçoit le signal, les bornes de sortie s'arrêtent de sortir la puissance, l'appareil électrique commandé s'arrête de travailler.

Nota:

Les bornes de sortie de l’appareil original devrait être la sortie de l'alimentation.
Les boutons de l'émetteur sont pour tester le signal radio.
Le grand bouton est pour tester le signal radio "ON". Le petit bouton est pour tester le signal radio "OFF".